



BBCE612-2

Mantenedor/cargador totalmente automático de 2 A para baterías de 6/12 V



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 2 A para baterías de 6 V y 12 V
- Apropiado para motocicletas, quads, máquinas cortacésped, embarcaciones pequeñas, automóviles ligeros, etc.
- Utiliza la tecnología controlada por microprocesador «conectar y olvidar» con pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería
- Detección automática de voltaje: detecta automáticamente baterías de 6 o 12 V
- Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB, incluidas Start&Stop
- Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- LED que muestran el estado del nivel de carga de la batería
- Dureza de conexión rápida: permite encajar cualquiera de los conectores de anillo en su lugar en cuestión de segundos
- Rango de carga de la batería: 6 V: 6-12 Ah / 12 V: 12-46 Ah
- Entrada: 230 V AC 50 Hz Salida: 6 V/12 V DC a 2 A IP54
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2006/95/CE - 2014/35/CE - 2004/108/CE - 2014/30/CE
- Contenido de la caja: mantenedor/cargador de 6/12 V 2 A, pinzas con conexionado independiente, arnés de anillas para conexión rápida al cargador y manual del usuario



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **BBCE612-2**

V	6-12 V	A	2 A		X
	12-46 A·h				1970 mm
	X		23 mm	IP	54
	207 x 75 x 192 mm		760 g		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com