BAHCO

BBCE12-6

Mantenedor/cargador totalmente automático de 6 A para baterías de 12 V

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 6 A para baterías de 12 V
- Apropiado para máquinas cortacésped, barcos, automóviles, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, etc.
- Utiliza la tecnología controlada por microprocesador «conectar y olvidar» con pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería
- Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB, incluidas Start&Stop
- Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Desplazamiento del indicador digital que proporciona instrucciones paso a paso para seguir adecuadamente el proceso de carga de la batería en los idiomas siguientes: inglés, francés, español, holandés, sueco e italiano
- Dureza de conexión rápida: permite encajar cualquiera de los conectores de anillo en su lugar en cuestión de segundos
- Rango de carga de la batería de 12 V: 6-130 Ah
- Entrada: 230 V AC 50 Hz Salida: 12 V DC a 6 A IP20
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2006/95/CE - 2014/35/CE - 2004/108/CE - 2014/30/CE
- Contenido de la caja: mantenedor/cargador de 12 V 6 A, pinzas con conexionado independiente, arnés de anillas para conexión rápida al cargador y manual del usuario

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: BBCE12-6

V	12 V	A	6 A	START A STOP	X
	6-130 A·h				2200 mm
	X		23 mm	IP	20
	205 x 80 x 237 mm	g	1190 g		