



BMMTRMS1

Multímetro digital con medición automática True RMS 1000 V y conexión a PC



DETALLES DEL PRODUCTO

- Este multímetro digital BMMTRMS1 preciso y fiable de Bahco es la solución perfecta para los usuarios que buscan un tester sencillo y seguro de utilizar para la medición de voltaje AC / DC, amperaje, frecuencia, resistencia, capacidad, continuidad, polaridad y temperatura.
- Incluye:
 - Estuche para multímetro con enganche para la correa
 - Juego de cables de 1 m de largo con sonda de silicona para prueba de la aguja: Cat III 1000 V, 10 A
 - Pinzas de prueba de cocodrilo con una apertura de la mordaza de 12,7 mm con cable de 1 m de largo: Cat III 1000 V, 10 A
 - Tª sensor de sonda de punta de 1 m de longitud
 - Cable USB del multímetro para conectar al PC de 1,2 m de largo
 - Dispositivo de memoria USB con el software de conectividad PC Link y el manual del usuario en los 12 idiomas siguientes: inglés, francés, español, sueco, turco, ruso, portugués, italiano, griego, eslovaco, checo y polaco
 - Informe de calibración
 - 1 batería 6F22 (9 V) incluida
- Especificaciones:
 - Medición True RMS
 - Característica de tensión sin contacto
 - Medición relativa
 - Apagado automático
 - Retención de datos
 - Función de luz de fondo
- Ajuste automático/manual
- Indicación de polaridad
- Test de diodos
- Prueba de continuidad
- Indicador de nivel bajo de batería
- Rango de tensión CC: 600 mV $\pm 0,5\%$, 6 V / 60 V / 600 V $\pm 0,8\%$, 1000 V $\pm 1,0\%$
- Rango de tensión AC: 600 mV / 6 V / 600 V $\pm 1,0\%$, 1000 V $\pm 1,5\%$
- Corriente CC: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A $\pm 1,5\%$
- Clasificación CAT: CATIII 1000 V CATIV 600 V
- Resistencia: 600 Ω / 6 K Ω / 60 K Ω / 600 K Ω / 6 M Ω $\pm 0,5\%$, 60 M Ω $\pm 1,5\%$
- Capacidad: 6 nF $\pm 3,0\%$, 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 300 μ F $\pm 5,0\%$
- Frecuencia lógica: 10 Hz~1 MHz $\pm (0,1\%+3)$
- Frecuencia lineal: 10 Hz~10 KHz $\pm (0,05\%+8)$
- Ciclo de trabajo: 1%~99%
- Temperatura: -55 °C~1000 °C $\pm (2\%+2)$
- Protección de fusibles: 0,63 A / 1000 V x1 para rangos μ A y mA y 10 A / 1000 V x 1 para rango 10 A

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
BMMTRMS1	155 mm	225 mm	60 mm	0,8 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com